

PEPPERL+FUCHS Stellungs Aktivator Serie: BT65/BT115**Merkmale****Serie:** BT65/BT115**Ausführung:** Stellungs Aktivator

Baureihe	Geeignet für Typ	Für Befestigungslöcher geeignet mm	Standanzeige	Betätigung umgekehrt	Umgebungstemperatur °C	Artikel
BT115A	F31(K)	130x30			-25 / 70	17693204
BT115X	F31(K)	130x30		Ja	-25 / 70	17692681
BT65A	F31(K)	80x30			-25 / 70	17692674
BT65B	F31(K)	80x30			-25 / 70	17692991
BT65-F31(K)-RG-EN	F31(K)	80x30	Ja		-25 / 70	17692612
BT65X	F31(K)	80x30		Ja	-25 / 70	17692698

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR_ECO02888_0001_FW_DE_01.07.2024