



PEPPERL+FUCHS Détecteur double Série: NBN3-F31K2

Caractéristiques

Série: NBN3-F31K2

Exécution: Détecteur double

Antidéflagrant: Non

Raccord actionneur de standard: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Température ambiante: -40 / 75 °C

Modèle interrupteur	Type d'interrupteur	Fonction de commutation	Nombre de commutateurs	Alimentation	Raccordement électrique	Classe de protection [Valeur IP]	Raccord du electrovanne	Matériau du boîtier	Article
NBN3-F31K2-E8-B13-S	Inductif (2x) 3-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	10 - 30 V DC	2x M20x1,5	IP66/IP68/IP69	Oui	Plastique PC	13492901
NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	Inductif (2x) 2-fils NO	2x Normalement ouvert (NO)	2	6 - 30 V DC	2x M20x1,5	IP66/IP68/IP69	Oui	Plastique PC	13160429

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.