



FENNER Variateur de fréquence QD:FLOW IP20

Caractéristiques

Série: QD

Type: FLOW

Tension d'alimentation	Nombre de phases à l'entrée	Courbe de charge	Courant de sortie	Puissance du moteur	Hacheur (chopper) de freinage intégré	Classe de protection (IP)	Safe Torque Off	Article
V			A	kW				
380 - 480	3	Variable	2.2	0.75	Non	IP20	Non	13364589
380 - 480	3	Variable	4.1	1.5	Non	IP20	Non	13364590
380 - 480	3	Variable	5.8	2.2	Non	IP20	Non	13364591
380 - 480	3	Variable	9.5	4	Non	IP20	Non	13364592
380 - 480	3	Variable	18	7.5	Non	IP20	Non	13364596
380 - 480	3	Variable	24	11	Non	IP20	Non	13364597

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.