FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Série: 74



Caractéristiques

Série: 74

Avec joint d'étenchéité: Non

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
7405-B-XL-MP	25	80	21	40	Laiton	12624874
7405-B-XL-MP-UO	25	80	21	40	Laiton	12624876
7405-B-XL-MP-UA	25	80	21	40	Laiton	12624875
7406-B-XL-MP-UO	30	90	23	40	Laiton	13250837
7406-B-XL-MP	30	90	23	40	Laiton	12624877
7406-B-XL-MP-UA	30	90	23	40	Laiton	12624878
7407-B-XL-MP-UA	35	100	25	40	Laiton	12624880
7407-B-XL-MP	35	100	25	40	Laiton	12624879
7407-B-XL-MP-UO	35	100	25	40	Laiton	12624881
7408-B-XL-MP	40	110	27	40	Laiton	11668604
7408-B-XL-MP-UO	40	110	27	40	Laiton	12624883
7409-B-XL-MP	45	120	29	40	Laiton	12624884
7409-B-XL-MP-UO	45	120	29	40	Laiton	12624885
7409-B-XL-MP-UA	45	120	29	40	Laiton	11668605
7410-B-XL-MP-UO	50	130	31	40	Laiton	12624888
7410-B-XL-MP-UA	50	130	31	40	Laiton	12624887
7410-B-XL-MP	50	130	31	40	Laiton	12624886
7411-B-XL-MP-UO	55	140	33	40	Laiton	12624889
7411-B-XL-MP	55	140	33	40	Laiton	11668606
7411-B-XL-MP-UA	55	140	33	40	Laiton	11668607
7412-B-XL-MP	60	150	35	40	Laiton	11668608
7412-B-XL-MP-UA	60	150	35	40	Laiton	11668609
7412-B-XL-MP-UO	60	150	35	40	Laiton	12624890
7413-B-XL-MP-UA	65	160	37	40	Laiton	12624892
7413-B-XL-MP	65	160	37	40	Laiton	12624891
7413-B-XL-MP-UO	65	160	37	40	Laiton	12624893
7414-B-XL-MP	70	180	42	40	Laiton	12624894
7414-B-XL-MP-UA	70	180	42	40	Laiton	11668610
7414-B-XL-MP-UO	70	180	42	40	Laiton	11668611
7415-B-XL-MP-UA	75	190	45	40	Laiton	11668612
7415-B-XL-MP	75	190	45	40	Laiton	12624895
7416-B-XL-MP-UA	80	200	48	40	Laiton	13250839
7416-B-XL-MP	80	200	48	40	Laiton	13250838
7416-B-XL-MP-UO	80	200	48	40	Laiton	13250840

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR18211189333830048_FR_10.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 33 62 30 | E-mail: powertransmissions@eriks.be