



WEG Moteur 3-phasé W22Xdb Fonte de fer B3T (6p)

Caractéristiques

Série: W22Xdb

Type: B3T

Vitesse: 1000 rpm

Montage: B3T

Nombre de pôles: 6

Vitesse max. en charge: 985 rpm

Couple max. en charge: 7.701 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Fonte

Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à kW	ATEX Zone	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Article
IE2	0.18	Zone 1	230/400	71	13022801
IE2	0.25	Zone 1	230/400	71	13022826
IE2	0.37	Zone 1	230/400	80	13022831
IE2	0.55	Zone 1	230/400	80	13022836
IE3	0.18	Zone 1	230/400	71	13192385
IE3	0.25	Zone 1	230/400	71	13192390
IE3	0.37	Zone 1	230/400	80	13192396
IE3	0.55	Zone 1	230/400	80	13192401
IE3	0.75	Zone 1	230/400	90S/L	13192406
IE3	1.1	Zone 1	230/400	100L	13192412
IE3	1.5	Zone 1	230/400	100L	13192417
IE3	2.2	Zone 1	400/690	112M	13192422
IE3	3	Zone 1	400/690	132S/M	13192428
IE3	4	Zone 1	400/690	132S/M	13192433
IE3	5.5	Zone 1	400/690	132S/M	13192438
IE3	7.5	Zone 1	400/690	160M/L	13192441
IE3	9.2	Zone 1	400/690	160M/L	13192444
IE3	11	Zone 1	400/690	160M/L	13192447
IE3	15	Zone 1	400/690	180M/L	13192450
IE3	18.5	Zone 1	400/690	200M/L	13192453
IE3	22	Zone 1	400/690	200M/L	13192456
IE3	30	Zone 1	400/690	225S/M	13192459
IE3	37	Zone 1	400/690	250S/M	13192462

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.