



## STAUFF Accessoires SFC / SFCT spin-on filtre - indicateur de colmatage

Code	Taille	Raccord	Avec indicateur de la pollution	Plage de tension	Options	Article
G42NC-S-G02-B1.3	SIE-NO/NC	1/8" BSP	Électrique normalement fermé	48 V	Réglage de 1,3 bar de pression différentielle	1057062
G42NO-S-G02-B1.3	SIE-NO/NC	1/8" BSP	Électrique normalement ouvert	48 V	Réglage de 1,3 bar de pression différentielle	1057063
SPG-C-040-00012-02-P-B02	Ligne de retour SIM	1/8" BSP	Visuel		0 à 12 bar	1057066
SPG-C-040-00002,5-02-P-B02-402923	Ligne de retour SIM	1/8" BSP	Visuel		0 à 2,5bar	1057064
SPG-C-040-[-76]-000000-22-P-B02-402924	SIS aspiration	1/8" BSP	Visuel		-0,76 - 0 bar	1057061

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.