

ECON® Sensor dubbel Serie: NBN3-F31K2[M] Type: 79657**Kenmerken****Serie:** NBN3-F31K2[M]**Type:** 79657**Uitvoering:** Sensor dubbel**Explosieveilig:** Nee**Normering aansluiting aandrijving:** NAMUR [VDI/VDE 3845]**Afstand bevestigingsgaten:** 80x30 mm**Afstand bevestigingsgaten 2:** 130x30 mm**Omgevingstemperatuur:** -40 / 75 °C**Toepassing**

- Terugmelding van de open- en dichtstand van hand, pneumatisch en hydraulisch bediende kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Voor montage op aandrijvingen met VDI/VDE 3845 aansluiting.
- Schakelaar type NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y.
- Schakelaar type NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y.
- Behuizing: Polycarbonaat [PC].
- Dubbel sensor.
- 2x 2-Draads.
- Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -40 °C tot +75 °C.
- Status geschakeld: LED [geel].
- In bedrijf [operationeel]: LED [groen].
- Lekstroom indien aangegeven is benodigde voeding voor werking van schakelaar.

Opties

- Visuele indicator/activator: BT65, BT115 of BT65-F31K2-RG-EN.
- Beschermkap in roestvaststaal.
- Montage set voor toepassing handbediende [handgreep of wormwielkast] kogelkranen, vlinderkleppen of plugkranen.

Model schakelaar	Type schakelaar	Schakelfunctie	Aantal schakelaars	Voedingsspanning	Lekstroom	Elektrische aansluiting	Beschermingsgraad (IP-waarde)	Artikel
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y	Inductief (2x) 2-draad NO	2x Normaal open [NO]	2	6 - 30 V DC	Maximaal 0.2 mA	2x NPT 1/2"	IP66/IP68/IP69	13454551
NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y	Inductief (2x) 2-draad NO	2x Normaal open [NO]	2	6 - 30 V DC	Maximaal 0.2 mA	2x M20x1,5	IP66/IP68/IP69	13276275

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.