



FENNER Motorréducteur série W taille 741

Caractéristiques

Série: W

Taille: 741

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
741	0.09	18	24.4	19	0.74	50	6	B3	14	15725853
741	0.09	22	19.9	17	0.81	60	4	B3	14	15725860
741	0.09	23	21	21	0.96	40	6	B3	14	15725877
741	0.09	27	17.9	18	0.95	50	4	B3	14	15725909
741	0.09	30	17.5	22	1.21	30	6	B3	14	15725916
741	0.09	33	15.4	19	1.18	40	4	B3	14	15725923
741	0.09	35	13	12	0.85	80	2	B3	14	15725930
741	0.09	36	15.3	24	1.51	25	6	B3	14	15725954
741	0.09	44	12.7	21	1.58	30	4	B3	14	15725961
741	0.09	45	13.4	21	1.5	20	6	B3	14	15725978
741	0.09	46	10.9	13	1.11	60	2	B3	14	15725985
741	0.09	53	11.1	22	1.9	25	4	B3	14	15725992
741	0.09	56	9.7	14	1.35	50	2	B3	14	15726010
741	0.09	60	10.6	21	1.89	15	6	B3	14	15726027
741	0.09	66	9.5	19	1.9	20	4	B3	14	15726034
741	0.09	69	8.2	15	1.7	40	2	B3	14	15726041
741	0.09	88	7.5	19	2.4	15	4	B3	14	15726058
741	0.09	90	7.6	21	2.62	10	6	B3	14	15726065
741	0.09	92	6.7	16	2.26	30	2	B3	14	15726072
741	0.09	111	5.8	17	2.78	25	2	B3	14	15725776
741	0.09	120	6	21	3.37	7.5	6	B3	14	15725783
741	0.09	132	5.3	19	3.38	10	4	B3	14	15725808
741	0.09	138	4.9	13	2.47	20	2	B3	14	15725815
741	0.09	176	4.2	19	4.34	7.5	4	B3	14	15725822
741	0.09	184	3.8	14	3.43	15	2	B3	14	15725846
741	0.09	276	2.7	14	4.91	10	2	B3	14	15725891
741	0.09	368	2	14	6.39	7.5	2	B3	14	15725947
741	0.12	28	22.8	18	0.75	50	4	B3	14	15726104
741	0.12	31	23.2	22	0.91	30	6	B3	14	15726111
741	0.12	35	19.6	19	0.92	40	4	B3	14	15726128
741	0.12	37	20.3	24	1.14	25	6	B3	14	15726135
741	0.12	46	17.7	21	1.13	20	6	B3	14	15726142
741	0.12	61	14.1	21	1.43	15	6	B3	14	15726159
741	0.12	91	10.1	21	1.98	10	6	B3	14	15726166
741	0.12	121	7.9	21	2.54	7.5	6	B3	14	15726089
741	0.18	28	34.3	18	0.5	50	4	B3	14	15726243
741	0.18	46	24.3	21	0.83	30	4	B3	14	15726267
741	0.18	56	21.2	22	1	25	4	B3	14	15726281
741	0.18	69	18.2	19	0.99	20	4	B3	14	15726298
741	0.18	70	16.4	15	0.86	40	2	B3	14	15726306
741	0.18	92	14.4	19	1.26	15	4	B3	14	15726313

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
741	0.18	93	13.2	16	1.14	30	2	B3	14	15726320
741	0.18	111	11.5	17	1.4	25	2	B3	14	15726173
741	0.18	138	10.2	19	1.77	10	4	B3	14	15726180
741	0.18	139	9.7	13	1.24	20	2	B3	14	15726197
741	0.18	184	8	19	2.27	7.5	4	B3	14	15726205
741	0.18	185	7.6	14	1.73	15	2	B3	14	15726212
741	0.18	277	5.3	14	2.47	10	2	B3	14	15726236
741	0.18	370	4.1	14	3.22	7.5	2	B3	14	15726250
741	0.25	92	18.4	16	0.82	30	2	B3	14	15726399
741	0.25	111	16	17	1	25	2	B3	14	15726337
741	0.25	138	13.5	13	0.89	20	2	B3	14	15726344
741	0.25	184	10.5	14	1.24	15	2	B3	14	15726351
741	0.25	276	7.4	14	1.77	10	2	B3	14	15726368
741	0.25	368	5.7	14	2.31	7.5	2	B3	14	15726375

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.