



WEG Moteur triphasé W22 Fonte de fer B34T (6P)

Caractéristiques

- Série: W22
- Type: B34T
- Vitesse: 1000 rpm
- Montage: B34T
- Nombre de pôles: 6
- Vitesse max. en charge: 975 rpm
- Couple max. en charge: 1.266 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Fonte
- Thermistance PTC: Oui

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Diamètre de la bride	Article
	kW	V		mm	mm	
IE2	0.12	230/400	63	11	90	15260424
IE2	0.18	230/400	71	14	105	15260525
IE2	0.25	230/400	71	14	105	15261991
IE2	0.37	230/400	80	19	120	15260741
IE2	0.55	230/400	80	19	120	15259770
IE3	0.12	230/400	63	11	90	15270942
IE3	0.18	230/400	71	14	105	15270517
IE3	0.25	230/400	71	14		15269476
IE3	0.25	230/400	71	14		15267944
IE3	0.25	230/400	80	19	120	15270702
IE3	0.37	230/400	80	19	120	15270500
IE3	0.55	230/400	L80	19	120	15271356
IE3	0.75	230/400	90S	24		15269863
IE3	0.75	230/400	L90S	24	140	15273631
IE3	1.1	230/400	L90L	24	140	15272272
IE3	1.5	230/400	100L	28	160	15273725
IE3	2.2	230/400	112M	28	160	15267968
IE3	2.2	400/690	112M	28	160	15273578
IE3	3	400/690	132S	38	200	15274139
IE3	4	400/690	132M	38	200	15274829
IE3	5.5	400/690	132M/L	38	200	15275411
IE4	3	400/690	132S	38	200	15266749
IE4	4	400/690	132M	38	200	15267502
IE4	5.5	400/690	L132M/L	38	200	15266679

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.